

# Création d'un écouteur

## Chemin du fichier

Les fichiers de définition des écouteurs se trouvent dans le dossier **/etc/shinken/listeners/**. Il doit y avoir un fichier cfg par source.

La source listener-shinken est une source interne et ne présente pas de fichier de configuration.

## Structure du fichier de type écouteur

La structure d'un fichier de module écouteur respecte la définition précisée dans la [configuration des sources](#).

Voici la liste des options spécifiques pour un écouteur.

| Nom de l'option | Valeurs possibles    | Effet sur le fonctionnement de la source                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_name   | < un nom >           | Cette option remplace l'option <b>source_name</b> . Sera le nom affiché de la source dans l'interface. Ce nom ne doit pas dépasser 40 caractères. Un nom trop long empêchera le Synchronizer de démarrer. |
| module_type     | <b>listener-rest</b> | Définit la source comme un module de type écouteur.                                                                                                                                                       |
| import_interval | <b>0</b>             | Cette source ne peut être importé automatiquement.                                                                                                                                                        |
| host            | < une adresse IP >   | L'adresse IP d'écoute du module. Pour écouter sur toutes les adresses de la machine, mettre 0.0.0.0                                                                                                       |
| port            | < un entier >        | Définit le port d'écoute du module. Doit être entre 1024 et 65535                                                                                                                                         |