

# Packs de supervision

## Concepts

Pour accéder à cette interface, vous devez pointer votre navigateur Web vers l'adresse affichée durant l'installation.

- Par défaut, l'interface de visualisation est accessible sur le port dédié 7766 (via le protocole HTTP). Par exemple : <http://172.16.0.1:7766>

**Ce chapitre explique comment paramétrer l'interface de Configuration.**

- Le fichier `/etc/shinken/synchronizer.cfg` contient les paramètres de configuration.
- Vous pouvez paramétrer :
  - le HTTPS
  - le port
  - l'activation des modules
  - la langue
  - ...

## SSL

**L'interface peut être protégée par un accès HTTPS.**

Dans le fichier `webui.cfg`,

- pour activer le HTTPS :
  - `use_ssl` 0
    - par défaut le SSL est désactivé et la valeur est donc à 0.
    - passez la valeur à 1 pour l'activer.
- Pour paramétrer les certificats, utilisez les 2 paramètres suivants :
  - `ssl_cert` `/etc/shinken/certs/server.cert`
  - `ssl_key` `/etc/shinken/certs/server.key`



Les fichiers par défaut `/etc/shinken/certs/server.cert` et `/etc/shinken/certs/server.key` sont justes des exemples qui sont fournis avec l'installation, mais ces certificats ne sont pas approuvés et valides, vous **DEVEZ** les changer avec vos propres certificats..

L'accès à l'interface se fera toujours via le port dédié par défaut 7766 (mais via le protocole HTTPS).

- Par exemple : <https://172.16.0.1:7766>

## Langues

**La langue de l'interface de configuration peut être changée.**

Dans le fichier `/etc/shinken/synchronizer.cfg`

- pour activer une langue :
  - utilisez le paramètre **lang**
  - A ce jour, 2 langues sont supportées: l'anglais (en) et le français (fr)

**Il faut aussi que la sortie des démons soient définies dans la meme langue**

Dans le fichier `/etc/shinken/shinken.cfg`

- il faut décommenter ou rajouter la ligne
  - `language=fr`
  - A ce jour, 2 langues sont supportées: l'anglais (en) et le français (fr)