

Changer les icônes de statut pour les cartes

Sommaire

- [Présentation](#)
- [Déposer l'ensemble d'icône](#)
- [Configurer les cartes](#)

Présentation

Il est possible dans Nagvis de changer les icônes de statut, pour mettre vos propres icônes. Vous allez devoir :

- Mettre un ensemble d'icônes attendus dans le répertoire de Nagvis.
- Configurer les cartes en sélectionnant l'ensemble d'icônes choisie.

Déposer l'ensemble d'icône

Vous devez récupérer un pack d'icône au format png et déposer les fichiers dans "/opt/nagvis/share/userfiles/images/iconsets"

Exemple: liste des icônes pour l'ensemble "opérateur".

Voici l'extrait du tableau décrivant les icônes et leur nomage attendu (*provenant de la [documentation de nagvis](#)*)

Filename	Description
<set>_critical.png	Critical state
<set>_critical_ack.png	Acknowledged critical state
<set>_critical_dt.png	Critical state in downtime
<set>_critical_stale.png	Stale critical state
<set>_down.png	Down state (Host)
<set>_down_ack.png	Acknowledged down state
<set>_down_dt.png	Down state in downtime
<set>_down_stale.png	Stale down state
<set>_error.png	Error while fetching status
<set>_ok.png	OK state
<set>_ok_dt.png	OK state in downtime
<set>_ok_stale.png	Stale ok state
<set>_pending.png	PENDING state
<set>_unchecked.png	Unchecked service (pending)
<set>_unknown.png	Unknown state
<set>_unknown_ack.png	Acknowledged unknown state
<set>_unknown_dt.png	Unknown state in downtime
<set>_unknown_stale.png	Stale unknown state
<set>_unreachable.png	Unreachable state (Host)
<set>_unreachable_ack.png	Acknowledged unreachable state
<set>_unreachable_dt.png	Unreachable state in downtime
<set>_unreachable_stale.png	Stale unreachable state
<set>_up.png	Up state (Host)

```
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_ack.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_critical_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_ack.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_down_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_error.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_ok_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_pending.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unchecked.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_ack.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unknown_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_ack.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_unreachable_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_up_stale.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_ack.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_dt.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning.png
FW-r-Y-- 1 apache apache 7.0K Jan 21 11:26 operateur_warning_stale.png
```

<set>_up_dt.png	Up state in downtime
<set>_up_stale.png	Stale up state
<set>_warning.png	Warning state
<set>_warning_ack.png	Acknowledged warning state
<set>_warning_dt.png	Warning state in downtime
<set>_warning_stale.png	Stale warning state

Le mot <set> doit être remplacé par le nom que vous voulez donner à cette ensemble d'icône.

- Pour appartenir au même ensemble d'icône, ces .png doivent tous commencer par la même chaîne de caractère (précédent le _).
- C'est ce nom d'ensemble qui sera nécessaire dans la configuration des cartes.

Configurer les cartes

- Modification la carte sur le lien "http://ip_machine/shinken-map/"
 1. Allez dans "Editer la carte"
 2. puis "Options de la carte"
 3. puis dans le menu "Obj. Defaults",
 4. modifier "iconset" à "variable" :

Options de la Carte X

General
Apparence
Obj. Defaults
Events

backend_id	<input type="checkbox"/>	shinken_livestatus
context_menu	<input type="checkbox"/>	Oui
context_template	<input type="checkbox"/>	default
exclude_members	<input type="checkbox"/>	
exclude_member_states	<input type="checkbox"/>	
hover_menu	<input type="checkbox"/>	Oui
hover_delay	<input type="checkbox"/>	0
hover_template	<input type="checkbox"/>	default
hover_childs_show	<input type="checkbox"/>	Oui
hover_childs_limit	<input type="checkbox"/>	10
hover_childs_order	<input type="checkbox"/>	Montant
hover_childs_sort	<input type="checkbox"/>	Status
iconset	<input checked="" type="checkbox"/>	operateur ▼