

Liste des synchronizers distants

Sommaire

Présentation

Description

La colonne "Statut dernier import" et Message

La colonne "Nom"

La colonne "Activé"

Ajouter un Synchronizer

Description des propriétés du formulaire de création/édition d'un Synchronizer distant

Aide "Test manuel de la connexion"

Erreurs lors de la validation

Connexion non établie avec le Synchronizer distant

Identifiants incorrects

Correction

Modifier la configuration d'un Synchronizer distant

Supprimer la configuration d'un Synchronizer

Présentation

Cet onglet affiche

- la liste de tous les Synchronizers distants que vous avez configurés ainsi que leurs caractéristiques.
- Il permet aussi d'en ajouter ou d'en supprimer.

Configuration	Liste des Synchronizers distants [2/2]	Résumé des dernières exécutions	Détail de la dernière exécution [133]				
Statut	Message	Nom	Adresse	Préfixe de renommage	Notes	Activé	+ Ajouter
Ok	OK	SHINKEN-1 ✱	192.168.1.148	SHINKEN-1		<input checked="" type="checkbox"/> Activé	
Ok	OK	SHINKEN-2 ✱	192.168.1.21	SHINKEN-2		<input checked="" type="checkbox"/> Activé	

Description



La liste affiche les caractéristiques de chaque Synchronizer :

- Le statut du dernier import ;
- Le message affichait lors du dernier import ;
- Le nom donné au Synchronizer distant ;
- L'adresse du Synchronizer ;
- Le préfixe de renommage ajouté au début de chaque élément importé ;
- Une note permettant d'ajouter un commentaire de description sur le Synchronizer ;
- Le statut d'activation du Synchronizer ;

Plusieurs colonnes nécessitent plus de précision.

La colonne "Statut dernier import" et Message


Chaque Synchronizer distant a un statut après l'import de la source. Un Synchronizer peut avoir comme statut :

• 	Les éléments ont été importés sans rencontrer de problèmes
• 	Les éléments ont été partiellement importés, un événement empêche l'import de tous les éléments.

<ul style="list-style-type: none"> • Erreur 	Les éléments n'ont pas été importés, une erreur est survenue.
<ul style="list-style-type: none"> • En cours d'exécution 	Les éléments sont en train d'être importés.
<ul style="list-style-type: none"> • N'a jamais été importé 	Les éléments n'ont jamais été importés.
<ul style="list-style-type: none"> • Désactivé 	Les éléments ne sont plus importés, la connexion à ce Synchronizer distant est désactivée.

La colonne message vous donnera plus d'informations en fonction du statut affiché.


La colonne "Nom"

Un clic sur le nom ou sur l'icône , ouvre le formulaire de modification du Synchronizer (*pour plus d'informations, voir le chapitre [Modifier la configuration d'un Synchronizer](#)*).





La colonne "Activé"

La colonne affiche si les Synchronizers distants sont activés ou désactivés.

- Un Synchronizer distant activé sera pris en compte lors du prochain import.
- Un clic sur le bouton "switch"  permet d'activer ou de désactiver un Synchronizer.

Ajouter un Synchronizer

Pour ajouter un nouveau Synchronizer distant, il faut dans l'entête de la liste,

- cliquer sur le bouton  pour afficher le formulaire de création d'un Synchronizer.
- Une fois le formulaire rempli, cliquer sur le bouton .



Lors de la création du Synchronizer distant ne peut se faire sans avoir une connexion qui fonctionne, car pour le bon fonctionnement de la source, Shinken à besoin de l'identifiant du Synchronizer distant.
Pour plus d'information, voir le chapitre sur les erreurs lors de la validation (*voir le chapitre [Erreur lors de la validation](#)*)

Sources > Collecteur > synchronizer-collector-linker > Synchronizer distant []

Le Synchronizer distant doit être accessible pendant la sauvegarde pour récupérer son ID.

Légende

* (étoile): Propriété obligatoire

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Propriété	Valeur
Nom *	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text" value="Par défaut, le nom"/>
Nom d'utilisateur *	<input type="text"/>
Mot de passe *	<input type="password"/>
HTTPS	<input type="checkbox" value="Vrai"/> <input checked="" type="checkbox" value="Faux"/>
Préfixe de renommage	<input type="text" value="Par défaut, le nom"/>
Notes	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>
Activé	<input checked="" type="checkbox" value="Vrai"/> <input type="checkbox" value="Faux"/>

Test manuel de la connexion

Ligne de commande :

```
curl -u USER:PASSWORD 'http://SYNCHRONIZER-IP-INTERFACE:7777/shinken/listener-shinken/v1/get_sync_uid'
```

Réponse réussie :

```
{"data":{"suuid":"b6031a279f74358ab22cfabdacf1101e"},"rc":200}
```

Description des propriétés du formulaire de création/édition d'un Synchronizer distant

Paramètre	Exemple	Description
Nom	Site distant 1	Nom d'affichage du site distant dans la liste des sites distants (<i>Doit être unique</i>). Les caractères ~!\$%^&*"' <>?,()=/+ sont interdits dans ce champ.
Adresse	192.168.1.100	Adresse du Synchronizer distant (<i>Par défaut : le Nom</i>)
Nom de l'utilisateur	Shinken	Lors de la connexion, le collecteur va se connecter au listener shinken-listener avec ce nom d'utilisateur.
Mot de passe	Shinken	Le mot de passe qui va avec le nom d'utilisateur
HTTPS	Vrai	Est-ce que la connexion vers shinken-listener est en HTTPS ?
Préfixe de Renommage	Site-Distant-1	Ce préfixe sera ajouté à tous hôtes récupérés de ce site distant. <ul style="list-style-type: none"> Si ce préfixe est changé APRÈS l'import d'éléments, ce dernier sera renommé automatiquement dans le Synchronizer pour éviter d'avoir une différence sur le nom. Ex: <i>host1 sera présenté comme l'hôte Site-Distant-1-host1</i>
Notes	Site de bordeaux	Description affichée dans la liste des sites distants.
Activé	Vrai	Est-ce que le Synchronizer défini sera utilisé dans le prochain import d'hôtes ?

Aide "Test manuel de la connexion"

Une aide est présente en bas du formulaire indiquant une commande permettant de test de connexion avec un Synchronizer.

- Cela permet de tester si les identifiants fonctionnent entre la source et le Synchronizer distant sans à avoir.

✔ Important

Vérifiez dans la page de définition du "listener-shinken" distant (voir la page [Voir la configuration du module \(type listener-rest \)](#)) que le mot de passe est le même que celui renseigné dans cette page.

Sinon la connexion au Synchronizer distant sera impossible.

Test manuel de la connexion

Ligne de commande :

```
curl -u USER:PASSWORD 'http://SYNCHRONIZER-IP-INTERFACE:7777/shinken/listener-shinken/v1/get_sync_uuid'
```

Réponse réussie :

```
"{"data":{"suuid":"b6031a279f74358ab22cfabdacf1101e"},"rc":200}"
```

Erreurs lors de la validation

Connexion non établie avec le Synchronizer distant

Si la connexion avec le Synchronizer n'arrive pas à se faire avec le Synchronizer, le message "Impossible de se connecter au Synchronizer distant" apparaît.

Le problème provient :

- Soit d'une faute de frappe ;
- Soit que le Synchronizer distant est éteint ;
- Soit que la connexion réseau avec le Synchronizer distant ne s'effectue pas ;

Sources > Collecteur > synchronizer-collector-linker > Synchronizer distant [SHINKEN-1]

✔ Sauvegarder

← Retour

Le Synchronizer distant doit être accessible pendant la sauvegarde pour récupérer son ID.

Erreur pendant l'enregistrement
Impossible de se connecter au Synchronizer distant

Propriété	Valeur
Nom *	SHINKEN-1
Adresse	192.168.1.14
Nom d'utilisateur *	shinken
Mot de passe *	*****
HTTPS	

Légende
* (étoile) Propriété obligatoire
e):

Aide [Adresse]
Adresse du Synchronizer distant.

Identifiants incorrects

Si les identifiants sont incorrects par rapport à ceux qui ont été définis dans la source de la source "listener-shinken" du Synchronizer distant, alors le message d'erreur suivant "Accès au Synchronizer distant refusé".

❗ La création du Synchronizer distant ne peut se faire sans avoir une connexion qui fonctionne, car pour le bon fonctionnement de la source, Shinken a besoin de l'identifiant du Synchronizer distant 100% viable.

✓ Sauvegarder

← Retour

Le Synchronizer distant doit être accessible pendant la sauvegarde pour récupérer son ID.

Erreur pendant l'enregistrement
 Accès au Synchronizer distant refusé

Propriété	Valeur
Nom *	SHINKEN-1
Adresse	192.168.1.148
Nom d'utilisateur *	shinken
Mot de passe *	*****

Légende
 * (étoile): Propriété obligatoire

Aide [Nom d'utilisateur]


 Nom d'utilisateur renseigné dans la configuration du listener-shinken du Synchronizer distant.

Correction

Pour corriger ce problème, il faut soit modifier les identifiants mis dans la configuration du Synchronizer, soit modifier les identifiants de la source "listener-shinken".


- Vous trouverez plus d'information dans la page de configuration d'un écouteur (voir la page [Voir la configuration du module \(type listener-rest \)](#)).


Modifier la configuration d'un Synchronizer distant

Pour modifier la configuration d'un Synchronizer, il faut cliquer sur le nom ou sur l'icône  (à côté du nom du Synchronizer distant) pour ouvrir le formulaire de modification.

- La seule différence avec le formulaire de création, c'est la propriété non éditable "ID du Synchronizer" qui est l'identifiant du Synchronizer distant (1).
- Cette propriété permet d'identifier :
 - Un Synchronizer distant, car chaque Synchronizer a un numéro unique.
 - Ce numéro est présent dans la sauvegarde de Shinken, donc si vous désinstallez un Synchronizer, vous n'aurez pas besoin après sa restauration de modifier la configuration du synchronizer-collector-linker.
 - Tous les hôtes venant d'un Synchronizer distant, car ils sont "marqués", via les synckeys avec cet identifiant pour pouvoir les retrouver au prochain import.

Vous pouvez comparer l'identifiant affiché dans le formulaire (1) avec le résultat de la requête curl affiché dans l'aide sous le formulaire (2) afin de s'assurer que le Synchronizer distant qui est configuré dans la source est bien celui que vous souhaitez interroger pour récupérer ses éléments.

 Si une nouvelle installation est faite sans restauration, les hôtes récupérés seront considérés comme nouveaux, car ceux-ci n'utilisent pas cet identifiant comme clef de synchronisation.

 Durant une modification, le Synchronizer distant doit être joignable uniquement quand le champ adresse est modifié. Pour plus d'information, voir le chapitre sur les erreurs lors de la validation (voir le chapitre [Erreur lors de la validation](#))

✓ Sauvegarder

← Retour

✗ Supprimer

Légende

* (étoile) Propriété obligatoire
e):

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Le Synchronizer distant doit être accessible pendant la sauvegarde pour récupérer son ID.

Propriété	Valeur
Nom *	SHINKEN-2
ID du Synchronizer	83c0dde1713c459e84eabb6a55933060
Adresse	192.168.1.21
Nom d'utilisateur *	shinken
Mot de passe *
HTTPS	<input type="checkbox"/> Vrai <input checked="" type="checkbox"/> Faux
Préfixe de renommage	SHINKEN-2
Notes	

Test manuel de la connexion 2

Ligne de commande :

```
curl -u USER:PASSWORD 'http://SYNCHRONIZER-IP-INTERFACE:7777/shinken/listener-shinken/v1/get_sync_uid'
```

Réponse réussie :

```
{"data":{"suuid":"b6031a279f74358ab22cfabdacf1101e"},"rc":200}
```

Supprimer la configuration d'un Synchronizer

Comme pour la modification, il faut cliquer sur le nom ou sur l'icône  (à côté du nom du Synchronizer distant) puis cliquer sur le bouton

✗ Supprimer