

Module Cfg_password pour le Synchronizer

Sommaire

[Description](#)
[Activation du module](#)
[Configuration](#)
 [Exemple de fichier de configuration](#)
 [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 [Identification du module](#)

Description

Ce module permet aux utilisateurs de se connecter à l'interface de Configuration avec le compte utilisateur défini dans l'interface de Configuration. Si ce module n'est pas présent il ne sera pas possible de se connecter avec les noms d'utilisateurs et mots de passe défini dans l'interface de Configuration.

Activation du module

Le module du type `cfg_password_webui` dont le nom livré par défaut est "`cfg_password`" est un module qui peut être **activé** sur le démon **Synchronizer** et le module **WebUI**.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon Synchronizer.
- Pour ce faire, ouvrir le fichier de configuration du Synchronizer à l'emplacement `/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg`, et ajouter le nom de votre module "`Cfg_password`".

```
define synchronizer {  
    [...]   
    modules          Module 1, Module 2, Module 3, Cfg_password  
    [...]   
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer le Synchronizer :

```
service shinken-synchronizer restart
```

Configuration

La configuration du module se trouve par défaut dans le fichier `/etc/shinken/modules/auth_cfg_password.cfg`

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans `/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/synchronizers/authentication_modules/auth_cfg_password/auth_cfg_password-example.cfg`

Exemple de fichier de configuration

```

=====
# Cfg_password
=====
# Daemons that can load this module:
# - synchronizer
# Module that can load this module:
# - WebUI
# This module is the authentication that allow to use the password set in the user definition (configuration
part)
=====

define module {

    #===== Module identity =====
    # Module name. Must be unique
    module_name      Cfg_password

    # Module type (to load module code). Do not edit.
    module_type      cfg_password_webui

    # There is no parameters for this module

}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il n'est pas utile d'avoir plusieurs module de type "cfg_password_webui" sur votre Synchronizer.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	Cfg_password	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	cfg_password_webui	Ne peut être modifié.