

Hardware Health Switch SNMPv1v2 - Switch-SNMPv1v2-detailed

Sommaire

- Contexte
- Paramétrage
 - Données utilisées provenant du modèle
 - Données communes pour les checks du modèle
 - Données spécifiques pour ce check
 - Données DFE (Duplicate Foreach)
 - Données utilisées provenant du check
 - Données globales
 - Propriétés de l'hôte
- Résultat
 - Exemple
 - Interprétation
 - Statut
 - Résultat
 - Résultat Long
- Métriques

Description

Cette source permet d'importer de nouveaux éléments via des fichiers .cfg. La syntaxe d'import de ces fichiers est la même que la syntaxe Nagios.

Il est donc possible d'importer des fichiers de configuration Nagios dans Shinken, et ainsi migrer sa configuration Nagios vers Shinken Entreprise facilement.

Aussi, les fichiers de configuration Shinken sont évidemment supportés et importables dans Shinken Entreprise.

Activation du module

La source ne peut s'activer que sur le Synchronizer.

- L'activation de la source s'effectue en ajoutant le nom de cette source dans le fichier de configuration du démon Synchronizer.
- Pour ce faire, ouvrez le fichier de configuration à l'emplacement **/etc/shinken/synchronizers/synchronizer-master.cfg**, et ajoutez le nom de votre collecteur "cfg-file-import".

Exemple: par défaut, nous livrons une source dont le nom est "cfg-file-sample":

```
define synchronizer {
    [...]
    sources           Source 1, Source 2, Source 3, cfg-file-sample
    [...]
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer le Synchronizer:

```
service shinken-synchronizer restart
```

Configuration

La configuration du module se trouve par défaut dans le fichier **/etc/shinken/sources/cfg-file-sample-example.cfg**

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans **/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/synchronizers/sources/cfg-file-import/cfg-file-sample-example.cfg**

Exemple de fichier de configuration

```

=====
# cfg-file-sample
=====
# Daemons that can load this source:
# - synchronizer
# This source import the cfg-config sample from Shinken Enterprise update.
=====

define source {
    source_name                cfg-file-sample-example
    enabled                    0
    order                      19
    import_interval            5
    module_type                cfg-file-import
    cfg_path                   /etc/shinken-user/source-data/source-data-cfg-sample/definition-
source-data-cfg-sample.cfg
    description                This source is about loading the default Shinken Enterprise packs

    # The list of properties to be used as sync_keys in addition to the item name. Properties not managed by
Shinken can be added here.
    # properties_used_as_synckey    address

    # Properties which can be defined in the items from the source but which Shinken will not import.
    # not_stored_properties

    # With this option if item in cfg hasn't a SE_UUID, the source will ask the synchronizer to search a
match in staging or in working area. If found, it will be inserted in the file.
    # update_cfg_with_staging_se_uuid    0
}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification de la source

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type `cfg-file-import` dans votre architecture Shinken.

- Chaque instance devra avoir un nom unique.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
source_name	Texte	---	cfg-file-sample-example	<p>Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir.</p> <p>Chaîne de caractères composée de lettres, de chiffres et des caractères _ et - .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doit être unique. • D'une longueur maximum à 40 caractères. • Ne doit pas contenir les caractères ?, &, ", ', \$, /, #, \, ;
module_type	Texte	---	cfg-file-import	Ne peut être modifié

Interval d'import et ordre de la source

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

<code>import_interval</code>	Entier positif	minute	0	Délai écoulé entre les imports automatiques de la source. Si 0, l'import de la source ne sera jamais exécuté automatiquement. (uniquement manuellement)
<code>order</code>	Entier positif	---	2	L'ordre de la source dans l'interface de configuration (<i>A un impact dans la fusion des données lors des imports de sources</i>). Voir la page du Synchronizer pour plus d'information au sujet des fusions. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Remarque <i>Si vous changez l'ordre depuis l'interface (page d'accueil), le fichier .cfg sera mis à jour.</i></div>

Emplacement des fichiers de configuration

Afin de récupérer les éléments Shinken, contenus dans des fichiers .cfg, il faut spécifier un unique fichier de définition de la source qui contiendra la liste des chemins vers les fichiers à importer. (Voir [Importer ses propres fichiers CFG](#) pour plus de détail)


Exemple de définition pour la source `cfg-file-sample`

```
...
    cfg_path /etc/shinken-user/source-data/source-data-cfg-sample/definition-source-data-cfg-sample.cfg
...
```

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>cfg_path</code>	Texte	---	---	Emplacement du fichier de définition de la source. Ce fichier servira à définir où sont les fichiers .cfg à importer.

Clés de synchronisation (`sync_key`)

Défini la liste des propriétés qui seront utilisées pour générer les clés de synchronisation.

 **À noter** : On ne peut pas supprimer les valeurs par défaut, mais on peut les compléter.

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
<code>properties_used_as_synckey</code>	Texte	---	<code>_SE_UUID, host_name</code>	Permet de compléter la clé de synchronisation déjà existante.

Propriétés non récupérées

Il est possible de définir des propriétés que la source ne devra pas récupérer.
Ceci est utile si les données que vous importé utilisent des propriétés propres à leur fonctionnement.
Comme par exemple pour cette source des champs personnalisés utiles pour la gestion de vos fichiers .cfg

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
-----	------	-------	--------	-------------

not_stored_properties	Texte	---	---	Empêche la récupération de certaines propriétés des éléments récoltés
-----------------------	-------	-----	-----	---

Ajout des SE_UUID dans les fichiers de configuration

Si un élément importé dans un des fichiers .cfg ne contient pas de SE_UUID, Shinken va lui en générer un. Il est alors possible de faire en sorte que cet SE_UUID soit retranscrit dans le fichier .cfg grâce à ce paramètre.

```
...
    # With this option if item in cfg hasn't a SE_UUID, the source will ask the synchronizer to search a
    match in staging or in working area. If found, it will be inserted in the file.
    # update_cfg_with_staging_se_uuid 0
...
```

Nom	Type	Unité	Défaut	Commentaire
update_cfg_with_staging_se_uuid	Booléen	---	0	<ul style="list-style-type: none"> 0 : N'ajoute pas les SE_UUID des éléments importés dans les fichiers .cfg 1 : Ajout les SE_UUID des éléments importé dans les fichiers .cfg