



## Accéder à l'interface

Pour accéder à l'interface, vous devez pointer vers l'URL présentée lors de l'installation.

Par défaut, l'outil de configuration est accessible sur le port dédié 7766 (HTTP). Par exemple : <http://172.16.1.130:7766>

## HTTPS

L'interface utilisateur peut maintenant être protégée par un accès HTTPS

- Le fichier `/etc/shinken/synchronizer.cfg` a de nouveaux paramètres.
- Pour activer le HTTPS:
  - `http_use_ssl=0`
    - par défaut la valeur est à 0 (pas de HTTPS)
    - mettre la valeur à 1 pour l'activer
- Activer les certificats en mettant à jour les 2 paramètres suivant:
  - `http_ssl_cert=/etc/shinken/certs/server.cert`
  - `http_ssl_key=/etc/shinken/certs/server.key`



Les fichiers par défaut `/etc/shinken/certs/server.cert` et `/etc/shinken/certs/server.key` sont juste des exemples fournis avec l'installation et vous DEVEZ les changer par vos propres certificats.

L'accès à l'interface utilisera toujours le port dédié 7766, mais en HTTPS :

- Par Exemple : <https://172.16.1.130:7766>

## Se logger dans l'outil de configuration

Vous devez vous identifier pour accéder à l'outil d'administration :

1. Entrer votre **Nom Utilisateur** et votre **Mot de passe**
2. Cliquer sur le bouton **Login** ou appuyer sur **Entrée**



Si une erreur apparaît (mauvais login ou mot de passe) vous en êtes aussitôt avertis



## Lier l'authentification à un serveur Active Directory

Il est possible de s'authentifier sur Shinken Enterprise par l'intermédiaire d'un serveur Active Directory.

Pour mettre en place ce mécanisme, consulter la page de documentation: [Authentification avec Active Directory/OpenLDAP](#).