

# Création d'un écouteur

## Chemin du fichier

Les fichiers de définition des écouteurs se trouvent dans le dossier `/etc/shinken/listeners/`. Il doit y avoir un fichier `cfg` par source.

La source `listener-shinken` est une source interne et ne présente pas de fichier de configuration.

## Structure du fichier de type écouteur

La structure d'un fichier de module écouteur respecte la définition précisée dans la [configuration des sources](#).

Voici la liste des options spécifiques pour un écouteur.

Nom de l'option	Valeurs possibles	Effet sur le fonctionnement de la source
<code>listener_name</code>	< un nom >	Cette option remplace l'option <code>source_name</code> . Sera le nom affiché de la source dans l'interface. Ce nom ne doit pas dépasser 40 caractères. Un nom trop long empêchera le Synchronizer de démarrer.
<code>module_type</code>	<code>listener-rest</code>	Définit la source comme un module de type écouteur.
<code>import_interval</code>	<code>0</code>	Cette source ne peut être importé automatiquement.
<code>host</code>	< une adresse IP >	L'adresse IP d'écoute du module. Pour écouter sur toutes les adresses de la machine, mettre <code>0.0.0.0</code>
<code>port</code>	< un entier >	Définit le port d'écoute du module. Doit être entre 1024 et 65535